

Die Bedienung kann sowohl vom eigenen Apparat (wie unten beschrieben) als auch von einem anderen aus erfolgen. Wenn Sie sich von einem anderen Apparat aus einwählen möchten, wählen Sie 9851 und dann ihre eigene Rufnummer. Wenn Sie sich von extern (ausserhalb des Rings) einwählen möchten, wählen Sie (07071)-29 und dann 9851 und ihre eigene Rufnummer .

Das Ein- und Ausschalten der PhoneMail ist nur vom eigenen Apparat aus möglich.

Ansage aufnehmen:

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Hörer abheben | |
| 9851 | wählen |
| # | Raute-Taste |
| XXXXX | Passwort eingeben |
| # | Raute-Taste |
| 8 | Beantwortungsoptionen |
| 1 | aktuelle Ansage wird vorgespielt |
| 1 | Aufnahme starten |
| * | Aufnahme beenden |
| # | neue Aufnahme speichern |
| Hörer auflegen | |

Anrufbeantworterfunktion oder Ansage

| | |
|---|------------------------------|
| (Nur Ansage: es werden keine Nachrichten hinterlassen) | |
| Hörer abheben | |
| 9851 | wählen |
| # | Raute-Taste |
| XXXXX | Passwort eingeben |
| # | Raute-Taste |
| 8 | Beantwortungsoptionen |
| 2 | Beantwortungsmodus |
| entweder Ziffer 4 | für herkömmliche AB Funktion |
| oder Ziffer 6 und # | für nur Ansage Funktion |
| Hörer auflegen | |

Aufgenommene Ansage überprüfen

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Ansage abhören: | |
| Hörer abheben | |
| 9851 | wählen |
| # | Raute-Taste |
| XXXXX | Passwort eingeben |
| # | Raute-Taste |
| 8 | Beantwortungsoptionen |
| 1 | aktuelle Ansage wird vorgespielt |
| Hörer auflegen | |

Neue Nachrichten abhören und löschen

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| bei digitalem Apparat: | |
| Briefkasten Taste (leuchtet) | wählen |
| ▶ | blättern rechts |
| ✓ | bestätigen (speichern) |
| XXXXX | Passwort eingeben |
| # | Raute-Taste |
| 3 | Anhören der Nachrichten |
| 6 | löschen der Nachrichten |
| # | nächste Nachricht anhören |
| bei analogem Apparat: | |
| Hörer abheben | |
| 9851 | wählen |
| XXXXX | Passwort eingeben |
| # | Raute-Taste |
| weiter siehe oben | wie beim digitalen Apparat |

PhoneMail einschalten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| bei digitalem Apparat: | |
| ▶ | blättern rechts |
| ✓ | bestätigen (variable Umleitung ?) |
| 9851 | wählen |
| ✓ | bestätigen (speichern) |
| bei analogem Apparat: | |
| Hörer abheben | |
| * 54 9851 | wählen |
| Hörer auflegen | |

PhoneMail ausschalten

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| bei digitalem Apparat: | |
| ▶ | blättern rechts |
| ✓ | bestätigen (speichern) |
| bei analogem Apparat: | |
| Hörer abheben | |
| # 54 | wählen |
| Hörer auflegen | |

Überprüfen ob neue Nachrichten vorhanden sind

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| bei digitalem Apparat: | |
| Briefkasten Taste leuchtet | |
| (oder siehe analoger App.) | |
| bei analogem Apparat: | |
| Hörer abheben | |
| Ansage: Nachricht liegt vor | neue Nachricht ist vorhanden |
| bei normalem Wählen | keine neue Nachricht vorhanden |

Wichtiger Hinweis !

Die Funktion "Weiterverbinden zur Vermittlung" innerhalb des Phonemail-Systems ist deaktiviert und kann nicht genutzt werden !