

## Ansage 1 aufnehmen:

Hörer abheben  
 971 oder 981 wählen VMS-Zugang  
 XXXXX 5-stellige PIN eingeben  
 \* PIN bestätigen  
 7 Ansageneinstellungen  
 1 Ansagennummer  
 1 Aufnahme starten  
 \* Aufnahme beenden  
 Hörer auflegen

## Ansage 2 aufnehmen:

Hörer abheben  
 971 oder 981 wählen VMS-Zugang  
 XXXXX 5-stellige PIN eingeben  
 \* PIN bestätigen  
 7 Ansageneinstellungen  
 2 Ansagennummer  
 1 Aufnahme starten  
 \* Aufnahme beenden  
 Hörer auflegen

## Aufgenommene Ansagen überprüfen

### Ansage 1 oder Ansage 2 abhören:

Hörer abheben  
 971 oder 981 wählen VMS-Zugang  
 XXXXX 5-stellige PIN eingeben  
 \* PIN bestätigen  
 7 Ansageneinstellungen  
 1 oder 2 Ansagennummer  
 3 Abhören starten  
 \* beenden  
 Hörer auflegen

## Ansage wechseln

Hörer abheben  
 971 oder 981 wählen VMS-Zugang  
 XXXXX 5-stellige PIN eingeben  
 \* PIN bestätigen  
 7 Ansageneinstellungen  
 1 oder 2 wählen Ansagennummer  
 Hörer auflegen

## VMS einschalten

### bei digitalem Apparat:

> blättern rechts  
 variable Umleitung? bestätigen  
 971 oder 981 wählen VMS-Zugang  
 bestätigen

### bei analogem Apparat:

Hörer abheben  
 \*54 wählen für variable Anrufumleitung  
 971 oder 981 wählen VMS-Zugang  
 Hörer auflegen

## VMS ausschalten

### bei digitalem Apparat:

> blättern rechts  
 Umleitung aus? bestätigen

### bei analogem Apparat:

Hörer abheben  
 #54 wählen Umleitung ausschalten  
 Hörer auflegen

## Überprüfen ob Nachricht vorhanden

Hörer abheben  
 Ansage: Nachricht liegt vor Nachricht ist vorhanden  
 bei normalem Wählton keine neue Nachricht vorh.

## Nachricht abhören und löschen

Hörer abheben  
 971 oder 981 wählen VMS-Zugang  
 XXXXX 5-stellige PIN eingeben  
 \* PIN bestätigen  
 3 Abhören einleiten  
 3 starten  
 # Nachricht löschen  
 Hörer auflegen

## Anrufbeantworter- oder Hinweiskfunktion

Hörer abheben  
 971 oder 981 wählen VMS-Zugang  
 XXXXX 5-stellige PIN eingeben  
 \* PIN bestätigen  
 8 Sonderfunktionen  
 8 Infoservice  
 1 Anrufbeantworterfunktion  
 oder 0 Hinweiskfunktion  
 1 persönliche Ansage  
 1 oder 2 Ansagennummer  
 Hörer auflegen

### Bemerkung:

Bei der Anrufbeantworterfunktion kann der Anrufende Nachrichten hinterlassen, bei der Hinweiskfunktion nicht.